



### □ 특징

#### - 정격출력 120 / 240 / 360 / 480 / 600 WATT

정격출력 120 / 240 / 360 / 480 / 600 WATT의 5가지 모델로 출력 조건에 따라 선택하여 사용할 수 있습니다.

#### - 고감도 DIGITAL TUNER 및 MEMORY 기능

고감도 디지털 튜너로 맑고 선명한 방송 청취가 가능하며 자동 메모리 기능으로 원하는 방송국의 주파수를 기억시켜 편리하게 사용 가능 합니다.

#### - 다양한 입력 조절 기능

Mic/Line(1,2,3,4)와 Line(5,6) 및 MP3 Player 볼륨 조절기가 있으며 내장마이크 장착으로 별도의 마이크 없이도 신속한 마이크 방송이 가능합니다.

#### - 우선순위 방송기능

MIC와 차임,사이렌, 전화의 입력이나 화재등의 우선순위에 따라 방송을 자동적으로 전환하는 기능이 내장되어 있습니다.

#### - USB / SD CARD Play 기능

USB / SD CARD 저장장치에 저장되어 있는 MP3녹음, 파일 재생이 가능합니다.

#### - USB / SD CARD REC 기능

USB 또는 SD CARD 저장장치에 방송내용을 저장하는 기능이 내장되어 있습니다.

#### - ATT 6개 지역 선택 스피커 셀렉터

6개의 방송지역의 스피커를 선택하여 방송을 하실 수 있으며, ATT가 내장되어 출력음향을 5단계로 개별 조절하실 수 있습니다.

#### - 4음 차임 내장

도,미,술,도 4음계의 시작차임과 종료차임을 내장하여 방송시작과 끝에 사용할 수 있습니다.

#### -경계 및 공습 사이렌 내장

공습 및 경계 사이렌을 송출하는 기능이 있어 비상시 수동 방송을 할 수 있습니다.

#### - TELEPHONE PAGING기능

텔레폰페이징 기능 내장으로 원격지에서 전화나 키폰등을 사용하여 페이징 방송을 하실 수 있습니다.

#### - REMOTE AMP 연동

리모트 앰프(DRA-9600)와 연동하여 원거리에서 전체방송이 가능합니다.

#### - 화재수신반 연동

P형 수신기(접점식) R형 수신기(데이터식)와 연동이 가능하며, 화재 발생시 신속한 화재대피 비상방송이 자동출력됩니다.

#### - 보호회로 탑재

과전류 제한 및 과열방지 회로 탑재, 온도 감지 속도 조절팬 내장.

#### - 리모트 전원 제어

원거리에서 전원을 ON, OFF 가능하도록 별도의 REMOTE POWER 기능 내장

#### -бат데리 연결 및 충전기능

бат데리 연결단자가 있어 DC24V бат데리 연결이 가능하며 충전기능이 내장되어 있습니다.

## □ SPECIFICATIONS

➤ Input Sensitivity / Impedance

MIC / LINE 1~4 : MIC 3 mV / 600 Ω, BAL, LINE 300 mV / 600 Ω, BAL  
LINE 5~6 : 300 mV / 10 KΩ, UNBAL  
AMP IN : 1 V / 10 KΩ, UNBAL

➤ Frequency Response(+1/-3 dB): 80Hz~18kHz

➤ T.H.D : ≤ 1%

➤ Signal to Noise

Mic 1~4 : ≥ 55dB  
Line 1~6 : ≥ 70 Db

➤ Tone Control (+10 dB, -10 dB): 100 Hz, 10 kHz

➤ REC OUT : 1 V / 3 KΩ, UNBAL

➤ PRE OUT : 1 V / 100 Ω, UNBAL

➤ Power Source : AC 220 V / 60 Hz

➤ Power Consumption : ZONE-120M(350W), ZONE-240M(630W), ZONE-360M(1160W)  
ZONE-480M(1500W), ZONE-600M(1700W)

➤ Weight : ZONE-120M(13Kg), ZONE-240M(14Kg), ZONE-360M(19Kg)  
ZONE-480M(21Kg), ZONE-600M(22Kg)

➤ Dimension: 420(W) \* 132(H) \* 380(D) (mm)

---