



□ Features

- 다양한 입력 조절 기능
 - 5개의 MIC BALANCE 입력, PHANTOM POWER (MIC 1~4번) 채택
 - 입력 감도 조절 가능한 CH1~ 3은 MIC 혹은 LINE 입력으로 전환가능.
- TUNER / USB / SD CARD 기능
 - USB / SD CARD / TUNER 기능이 내장되어 있어 다양한 음원을 청취가능.
- EQ 기능
 - 7 BAND EQ 채택으로 다양한 음질 조정.
- SPEAKER SELLECTER
 - 5개의 SPEAKER 선택 스위치와 전체선택 스위치로 구역 선택 및 전체 선택 가능.
- MUTE 기능
 - MIC 1번 혹은 MIC 전체의 MUTE 기능
- CHIME & SIREN 기능
 - CHIME 스위치와 SIREN 스위치로 필요시 손쉽게 출력 가능.

□ Specification

	PMA-60M	PMA-120M	PMA-240M
Rated Power	60	120	240
Frequency Response	40Hz ~ 20KHz		
T.H.D	≤ 1%		
Signal to Noise	≥ 100dB		
Input Sensitivity / Impedance	Mic 1 ~ 5 : 1mV / 600Ω / BAL Aux 1 ~ 4 : 3mV / 2.4kΩ / UNBAL		
Pre Out	1V / 600Ω		
Power Source	AC 220V / 60Hz		
Dimension	420(W) × 88(H) × 340(D)mm		420(W) x132(H)x340(D)mm
Weight	8Kg	10Kg	12Kg